



Kammrelais 24V Spule 2xUM Siemens V23154-C0721-B104



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

Stückpreis


115,00 €*

109,00 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Siemens

Bestell-Nr.: 47-826-01200



V23154C721B104 Kammrelais 24V 2xUM Siemens ersetzt V23154C0721C104 uvwm V23154-C720-B104 mit 550ohm

V23154C0721C104 Relais Steckrelais mit Klarsichthaube

- Universell Kammsteckrelais Ersatzrelais
- Baugrösse-1 (Size-I) / Monostabil
- 2x Wechslerkontakte (2x UM)
- Kontaktmaterial: Hauchvergoldet
- Belastbarkeit: 2A 125Vdc
- Spulenwerte: 24V DC Nennspannung (Range 14,5...40V = einsetzbarer Bereich)
- Spule: 890-Ohm
- Abm.: B:23mm T:18,5mm Höhe: 29,3mm
- mit Steckkontakten = 34,7mm (siehe Zeichnung)
- 6 Kontakte für die 2 Wechsler (2xUM) und 2 Kontakte für die Spule
- Kontaktmaterial Ag+Au / Schutzart IP 30
- Pinning:
- Spule 1+4
- Wechsler1: 8+9+10 dabei Schliesser: 9+10 / Öffner: 8+9
- Wechsler2: 5+6+7 dabei Schliesser: 6+7 / Öffner: 5+6

Zusatzinformation Erklärung Beispele zur Serie der Relais Typenschlüssel ein Beispiel V23154-C0721-C104 (siehe auch weitere Bilder)

- V23154 = Staubgeschützt ** C0721 (Spulenspannung 721 = 24VDC) ** C104 (Kontaktausführung)

- -----

- Mittlerer Block-2 = COxxx heist CO = Size-1 (Bauform)

- -----

- Mittlerer Block-2 = CO711 heist 711 = 28ohm 5V DC Spule (Nennspannung der Spule)
- Mittlerer Block-2 = CO715 heist 715 = 110ohm 9V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO717 heist 717 = 220ohm 12V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO720 heist 720 = 550ohm 20V DC Spule (Einsatz Range 9V...32V)
- Mittlerer Block-2 = CO721 heist 721 = 890ohm 24V DC Spule (Einsatz Range 14V...40V)
- Mittlerer Block-2 = CO722 heist 721 = 1700ohm 32V DC Spule (Einsatz Range 17V...54V)
- Mittlerer Block-2 = CO726 heist 726 = 3200ohm 48V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO704 heist 704 = 7600ohm 72V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO703 heist 703 = 20900ohm 125V DC Spule

- -----

- Mittlerer Block-2 = CO430 heist 430 = 140ohm 10V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO417 heist 417 = 230ohm 12V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO421 heist 421 = 700ohm 24V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO473 heist 473 = 4700ohm 60V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO404 heist 404 = 5800ohm 72V DC Spule
- Mittlerer Block-2 = CO403 heist 403 = 21500ohm 125V DC Spule

- -----

- Letzter Block-3 z.B. B104 = B1xx = Rel.Kontakte = Einfachkontakt - hauchvergoldet

- Letzter Block-3 z.B. B604 = B6xx = Rel.Kontakte = Einfachkontakt - Gold F

- Letzter Block-3 z.B. C104 = C1xx = Rel.Kontakte = Doppelkontakt - hauchvergoldet
- Letzter Block-3 z.B. C404 = C4xx = Rel.Kontakte = Doppelkontakt - Gold F
- Letzter Block-3 z.B. F104 = F1xx = Rel.Kontakte = Einfachkontakt - Silber hauchvergoldet