



12V LED Netzteil 12V 18W flacher LED Trafo IP67 Outdoor LED Konverter



9,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-04030

12V LED Netzteil 1,5A 18Watt IP67 Outdoor Indoor keine Mindestlast

Netzteil für für LED- und Beleuchtungsanwendungen IP-67, für Innen- und Außenanwendungen z.B. im Feuchtbereich da Wetterfest (z.B. Industrie- Gastro- oder Ausseneinsatz etc.)

Technische Daten:

- Indoor oder Outdoor verwendbar da IP67 Norm
- Ausgangsspannung von **12V Gleichspannung**
- **Belastbarkeit: 18 Watt = 1,5A**
- **Keine Mindestlast Arbeitsbereich: 0-1,5A**
- Anschlusskabel mit Aderendhülsen
- Eingang = Primär: 300mm Kabel 2x0,75qmm (flexibel)
- Ausgang - Sekundär: 300mm Kabel 2 x 1,5 mm2 (flexibel) Länge: ca. 0,3m
- Anschluss bitte nur vom Elektriker durchführen lassen da Eingang über Litzenkabel ohne Stecker
- Eingangsspannung 230V typisch (180...264Vac) 47-63Hz
- Ausgangsspannung: 12V DC
- Restwelligkeit / Ripple Noise: 120mV
- Ausgangsleistung bis max 18Watt belastbar
- Stromabgabe max 1,5A (0-1,5A = 1500mA)
- Integrierte Schutzfunktionen:
- Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart
- Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion
- Überspannungsschutz Ausgang integriert: 13,8...16,2v
- **Schutzart IP67 / SELV**
- Arbeits- Umgebungstemperatur -30 bis +70 °C
- Erfüllt Normen der Sicherheit:: EN60950-1, UL1310 Class2, EN61347-2-13, ...
- Erfüllt Normen EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024
- Abmessungen: Länge:140mm, Breite: 30mm, Höhe: 22mm
- Gewicht: 0,175kg