



## LED RGB Controller 12V oder 24V betreibbar 3x2A mit Dimmfunktion Kabeldimmer RGB Controller



**9,45 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Velleman

Bestell-Nr.: 15-115-02400

LED RGB Controller 3x2A Einsatz 12V oder 24V mit integriertem LED Dimmer. Ausführung als Kabelpeitsche Kabeldimmer + Controller mit max 3-Steuerkanäle also RGB ( Auch für Monochrom Nutzbar - dann nur einen Ausgang anschließen )

### LED RGB Controller mit Kabelbedienung... Kabelpeitsche mit Dimmfunktion

- 3-Kanal RGB LED-Kontroller für 12V oder 24V LED-Streifen oder LED-Beleuchtung aller Art
- 3 Tastern und 4 Grundfunktionen sind bereits integriert
- zur Ansteuerung von LED aller Art
- **4 Grundfunktionen**
  - Ein/Aus
  - Dimmen 5 Stufen
  - eingebaute Stand-Alone-Programme wie feine Farbübergang und blinkende Animationen
  - Farbauswahl: 20 Farben

**Speicherfunktion: bei Stromausfall wird die zuletzt verwendete Funktion gespeichert und nach Wiederherstellung der Energieversorgung automatisch eingeschaltet. Verwenden Sie das Gerät nur mit einer Stromversorgung von max. 60 W / 12 V oder 120 W / 24 V**

#### Technische Daten:

- Kontroller mit max 3-Steuerkanäle also RGB ( Auch für Monochrom Nutzbar - dann nur einen Ausgang anschließen )
- Kanal 1 Rot, Kanal 2 Grün, Kanal 3 Blau
- Fernbedienung mit 3 Bedientasten für Modus, Ablaufgeschwindigkeit, Farbe
- Kabellitzen zum Anschluss der LEDs und der Stromversorgung
- Ausgang: Für LED-Module mit gemeinsamer Anode (+)
- Stromversorgung: 12V DC oder 24Vdc ( Arbeitsbereich: 5-24V)
- Ausgang Belastbarkeit max 5A
- PWM-Frequenz: +/- 125 Hz
- Maximale Belastbarkeit 3x 2A pro Kanal
- Abmessungen: 40 x 13 x 8mm
- Kabellänge: 2x 500mm
- Gewicht: 10gr

MODE/DEMO-Taste: auf den automatischen Modus umschalten. Drücken Sie diese Taste verschiedene Male, um ein automatisches Programm auszuwählen. Halten Sie diese Taste 1 Sekunde gedrückt, um auf den DEMO-Modus umzuschalten und Programme in einer Schleife wiederzugeben. 2. SPEED/Brightness/Off-Taste: Geschwindigkeit oder Helligkeit regeln. Im automatischen Modus: drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit zu regeln. Im statischen Farbmodus: drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu regeln. Halten Sie diese Taste 1 Sekunde gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Im OFF-Modus: drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät einzuschalten und den letzten verwendeten Modus zu starten. 3. COLOR-Taste: auf den statischen Farbmodus umschalten. Im statischen Farbmodus: drücken Sie diese Taste verschiedene Male, um eine Farbe auszuwählen.