



## 25A FI-Schutzschalter 30mA Fehlerstromschutzschalter 25A 2pol 30mA



**41,44 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ABB Stotz-Kontakt  
Bestell-Nr.: 31-888-02050



25A FI-Schutzschalter 30mA Fehlerstromschutzschalter Typ-A 25A 2pol 30mA pro M compact RCCB

### 25A FI-Schutzschalter 30mA Fehlerstromschutzschalter 25A 2pol 30mA

Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen im Schaltschrank in der Hausverteilung; gemäß den Anforderungen der DIN-0100 Teil 410 und entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften.

- 25A Fehlerstromschutzschalter ( RCCB )
- **Bemessungsspannung 230VAC Haushalts üblich 50/60Hz**
- **2-polig Bemessungsstrom 25A**
- **Bemessungsfehlerstrom 0,03A = 30mA**
- Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
- **Fehlerstrom-Typ A**
- **Selektiver-Typ Nein**
- Berührungssicher
- Bemessungsisolationsspannung 500V
- Stoßstromfestigkeit 0,25 kA
- Kurzschlussfestigkeit (Icw) 1kA
- Stromstoßfestigkeit 250A
- Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig bis 25qmm
- Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig bis 25qmm
- Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...+55°C
- Schutzgrad IP2X / IP20 Indoor in Hausverteilung Schaltschrank
- Verschmutzungsgrad 2
- Montageart: übliche 35mm Hutschiene / DIN Schiene
- Abmessungen:
- Breite in Teilungseinheiten = 2TE = 2x18mm = 36mm
- Bauhöhe 90mm / Einbautiefe 69mm

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN 0100-410 und DIN 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I-delta-n < 30mA) und Brandschutz (mit I-delta-n < 300mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (DIN 0664 10, 11, 30) und für F200A bis 100A UL1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.