4uF Motorkondensator MKP 4uF 470V 30x58mm M8



8,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Arcotronics
Bestell-Nr.: 29-719-00590

4uF 470V Motorkondensator Betriebskondensator Einsatz auch bei 230VAC Kapazität 4µF ersetzt auch die alten Typen mit mit 3,8uF, 3,9uF, 4,1uF, 4,2uF, 4,3uF, 4,5uF

4uF Betriebskondensator Motorkondensator Anlaufkondensator für Motorbetrieb Motoranlauf

- Kapazität 4µF ersetzt auch die alten Typen mit 3,8uF, 3,9uF, 4,1uF, 4,2uF, 4,3uF, 4,5uF
- Max. Spannung 470VAC 50/60Hz Einsatz auch bei 230V AC
- Typischer Einsatz bei Elektromotoren aller Art, elektrische Werkzeuge, Maschinen, Haushaltgeräte etc.
- Elektrischer Anschluss über 6,3mm Steckschuhe
- Motorkondensator Motorbetrieb / Motoranlauf
- Hochwertige Ausführung Selbstheilend
- Betriebstemperatur -25 - +85°C
- Kapazität 4uF Spannungsfest bis 470Vac (somit auch geeignet für 230V, 400V, 425V, 450V, 475V AC
- Lebensdauererwartung bei 420VAC = 30.000 Std. (Klasse A) und bei 470VAC = 10.000 Std. (Klasse B) Stunden
- Kontakte: mit 2 Flachsteckzungen 6,3x0,8mm
- Abmessungen: DM 30mm Länge 56,5mm
- Montage Anschlussbolzen Befestigung:M8
- Befestigungsbolzen M8 mit Mutter und Zahnscheibe
- Weitere technische Daten:
- IMQ and UL810 approved (construction only)
- Safety Class S-0
- Maximum Altitude 2,000m
- Test Voltage Terminal to Can (VTC) 2,000 V for 2 seconds
- Capacitance Tolerance +/-5%
- Polypropylene with self-extinguishing features V2 (UL 94)
- Filling Resin Polyurethane
- Dielectric Polypropylene
- Plates Self-healing metal layer

Kondensatoren haben elektrisch gesehen 2 Pole also 2-Anschlüsse. Bei Kondensatoren mit 4x Flachsteckern sind jeweils 2 Flachstecker elektrisch verbunden. Die Polung spielt bei Betriebskondensatoren keine Rolle.