



16A FI-Schutzschalter 30mA Fehlerstromschutzschalter 16A 2pol 30mA FI-LS-Schalter



37,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Gewiss

Bestell-Nr.: 31-888-02100

16A FI-LS Automat B16 Schutzschalter 30mA FI/LS-Schalter Typ-A Char-B Fehlerstromschutzschalter 16A 2pol 30mA FI/LS-Schalter RCCB 16A Fehlerstrom Schutzschalter (RCBO / RCD) FILS Schalter Typ-A GW95327 90MDC100

16A FI-Schutzschalter 30mA Fehlerstromschutzschalter 16A 2pol 30mA (FI/LS-Schalter Typ-A)

Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen im Schaltschrank in der Hausverteilung; gemäß den Anforderungen der DIN-0100 Teil 410 und entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften.

- **16A Fehlerstrom-Schutzschalter (RCBO / RCD)**
- **FI/LS-Schalter Typ A**
- **Bemessungsspannung 230VAC Haushalts üblich 50Hz**
- **2-polig Bemessungsstrom 16A**
- **Bemessungsfehlerstrom 0,03A = 30mA**
- Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
- Mitschaltender Neutralleiter Ja
- Abschaltcharakteristik unverzögert
- **Fehlerstrom-Typ A**
- **Auslösecharakteristik B**
- Berührungssicher
- Bemessungsisolationsspannung 500V
- Stoßstromfestigkeit 0,25 kA = 250A
- Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 = 15kA
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig bis 35qmm
- Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig bis 35qmm
- Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...+40°C
- Schutzgrad IP20 Indoor in Hausverteilung Schaltschrank
- Verschmutzungsgrad 2
- Montageart: übliche 35mm Hutschiene / DIN Schiene
- Abmessungen:
- Breite in Teilungseinheiten = 2TE = 2x18mm = 36mm
- Bauhöhe 85mm / Einbautiefe 72mm
- **Weitere Infos und Details siehe auch weitere Bilder**