



Ringkerntrafo 18V Trafo 2x18V 50VA 2x1,39A oder 36VAC In 230V 78x34mm




48,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema

Bestell-Nr.: 43-890-00660



18V 50VA Trafo Ringkerntrafo, 2x18VAC oder 1x 36VAC Trafo Ringkern 50VA 2x18Vac 2x1,39A In: 230V 78x34mm

18V Trafo Ringkerntrafo 18V Transformator mit 50VA Leistung der auch auf 36V verschaltet werden kann

- **Eingang: 230Vac** 50/60Hz +/-10% (Einsatzbereich 207...253VAC)
- Galvanisch getrennt
- **Leistung 50VA**
- **Ausgang: 2x 18V AC** Wechselfspannung 2x 1,39A
- **Ausgangsstrom: 2x 1390mA = 1,39A**
- Durch die zwei 18V Ausgangswicklungen kann der Trafo auch wie folgt verschaltet werden.
- **Serienschaltung 18V+18V auf 36VAC mit 1x 1,39A oder**
- **Parallelschaltung 18V mit 1x 2,78A (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 18VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 18VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 10mA / Kernverlust, typ.: 0,97W
- EN61558 Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Durchmesser: 80mm
- Höhe: ca 35mm
- Gewicht: 0,75g

Lieferung inkl. Befestigungssatz = 1xMetallscheibe als Druckplatte, 2xGummiringe zur Isolation