



IP65 Schalter 10A Wippschalter RUND 25mm mit 12V Beleuchtung GRÜN Netzschalter




3,10 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 95-834-00355



Wippschalter RUND 25mm Ein-Aus mit 12V Beleuchtung IP65 Netzschalter

IP65 Wippschalter RUND 25mm mit grüner 12V LED Beleuchtung IP65

- Kontakte: 1x Schliesser (Ein/Aus)
- Kontaktbelastbarkeit: **bis 250VAC**
- Kontakt-Schaltstrom **max: 10A**
- 3 Flachsteck-Anschlüsse versilbert 4.8 x 0.8 mm
- Integrierte **LED Beleuchtung (12V DC 20mA Range 5-18V) Grün**
- **Schutzgrad: IP65**
- Temperatur-Einsatzbereich: -30...+85°C
- Inkl. Gummischutzkappe
- Kontaktwiderstand: 50mOhm max
- Isolationswiderstand (500V DC): 100MOhm
- Körper und Wippe: Nylon 6.6/UL94-V2
- beleuchtete Wippe: Polycarbonat
- Anschlüsse: Messing versilbert
- **Anschlüsse 3 (Anschlussplan siehe weitere Bilder)**
- Kopfdurchmesser 25,00mm
- Einbaudurchmesser: 20,0mm Halt durch SnapIn
- Bautiefe: 16mm mit Kontakten: 24mm
- Aufbauhöhe Frontseite ab Frontplatte: 14,0mm

Folgende Ausführungen dieser Schalter Serie sind erhältlich (siehe auch unten im Register ähnliche Artikel) :

- Bst : **95-834-00800** = Schalter 30x37mm ROTE Wippe mit 230V Beleuchtung
- Bst : **95-834-00810** = Schalter 30x37mm GRÜNE Wippe mit 230V Beleuchtung
-
- Bst : **95-834-00355** = Schalter 25mm rund GRÜNE Wippe mit 12V LED Beleuchtung
- Bst : **95-834-00365** = Schalter 25mm rund ROTE Wippe mit 12V LED Beleuchtung
- Bst : **95-834-00368** = Schalter 25mm rund GRÜNE Wippe mit 230V Beleuchtung
- Bst : **95-834-00367** = Schalter 25mm rund ROTE Wippe mit 230V Beleuchtung

Für die Vorbeschaltung der integrierten 12V LED bei Betrieb an 230VAC empfehlen wir folgenden optionalen Bauteile (siehe auch weitere Bilder)

- Bst Nr **19-911-00072** = 2,2Kohm Widerstand
- Bst Nr **29-724-00050** = 220nF = 0,22uF 275VAC WIMA X2 MP3 Kondensator
- Bst Nr **9-541-00012** = 1N4007 Universaldiode Schutzdiode
- Bst Nr **44-815-00006** = Lochrasterplatine Punktraster
- Bst Nr **39-796-00008** = 2polige Printklemme