



DCDC Wandler Inp 36-72V auf 12V 350W Eingang 48V typisch




119,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 43-846-00575



DCDC Wandler von 36-72V auf 12V 350W bis 27A Leistung. Eingangsspannungsbereich: 36V..48V..72VDC Gleichspannung) automatische Anpassung zwischen 36-72V Ausgangsspannung: 12VDC Gleichspannung stabilisiert Ausgang Einstellbereich 11-16V Restwelligkeit: 120mV Belastbarkeit 350Watt max. 27,5A an 12V

DCDC Wandler für 12V Verbraucher jeglicher Art; die eine konstante 12Volt Spannung ohne Schwankungen benötigen.

Technische Daten:

- Eingangsspannungsbereich: **36V..48V..72VDC** Gleichspannung) automatische Anpassung zwischen 36-72V
- Ausgangsspannung: 12VDC Gleichspannung stabilisiert
- Ausgang Einstellbereich 11-16V
- Restwelligkeit: 120mV
- **Belastbarkeit 350Watt max. 27,5A an 12V**
- Hoher Wirkungsgrad 81%
- hohe Lebensdauer
- Anschluss über Schraubklemmen
- geringer Verdrahtungsaufwand
- Case Schutzgehäuse, leichte Montage,
- Hutschieneclip erhältlich Ja siehe Zubehör
- Automatischer Wiederanlauf bei Kurzschluss Ja
- Überlastschutz 105-135%
- Überspannungsschutz 16,8-20V 10%Load
- Kurzschluss-Schutz Ja
- Metalllochblechgehäuse mit Schraubklemmen
- Schraubklemmen
- Eingang: (-) Minus = -VI / (+) Plus = +Vi
- Ausgang: 3 x (+) Plus / 3 x (-) Minus
- 1 x PE (Erde Gehäuse)
- Galvanisch getrennt bis 1500Vdc I/O Isolation
- Temperatureinsatzbereich: -20...+60°C
- Abmessungen 215x115x50mm
- 4x M4 Lochbild Rückseite für DIN-Clip: 50 or 150mm
- 4x M3 Lochbild seitlich für DIN-Clip: 25 or 150mm
- Gewicht: 0,86Kg

Neu weitere Alternativen in diesem Segment

- Bst Nr 43-846-00585 = DCDC-Wandler mit 12V 0-40A Ausgang Input 19-70V 480W Leistung
- Bst Nr 43-846-00586 = DCDC-Wandler mit 24V 0-21A Ausgang Input 19-70V 480W Leistung