



12V Netzteil 12V 100W 8,5A Case SNT Klemmen RS100




25,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00786



12V 8,5A Netzteil Schaltnetzteil 100W SNT CASE RS100-12 + + Robuste Industrie Ausführung + Robustes 12V Netzgerät bzw. Netzteil, kurzschlussfest, eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit. Universell verwendbar in der Beleuchtungstechnik, Maschinenbau, Modellbau, Schaltanlagen, Schaltschränken, Steuerungsbau usw.

12V 8,5A Netzteil Case SNT Schaltnetzteil Universell verwendbar

Robuste Industrie Ausführung + Robustes 12V Netzgerät bzw. Netzteil, kurzschlussfest, eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit. Universell verwendbar in der Beleuchtungstechnik, Maschinenbau, Modellbau, Schaltanlagen, Schaltschränken, Steuerungsbau usw.

- Eingang 230V AC typisch
- Eingangsspannungsbereich: 88...264V / Netzfrequenz: 47...63Hz /
- oder 125...373V DC
- **Ausgangsspannung: 12V DC = Gleichspannung stabilisiert**
- **Poti integriert einstellbar 11,4...13,2V**
- **Leistung: 102Watt 0...8,5 bei 12V**
- Geringe Restwelligkeit nur 120mVpp
- LongLife Elkos mit 105°C
- Kurzschlußfest / Überlastschutz
- Ausgang Überspannungsschutz (13,8...16,2V)
- Wirkungsgrad 81%
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingebauter Entstörfilter
- Temperatureinsatz-Bereich: -25°...+70°C
- Vibrationsfest bis 5G
- Schraubanschlüsse
- Am Boden 2x M3 Gewindebohrungen (Abstand: 78mm für Hutschieneclip)
- Seitlich 3x M3 Gewindebohrungen (Abstand: 18mm 177mm für Hutschieneclip oder L-Winkel)
- Abm.: B:97mm L:159mm H:38mm
- Gewicht: 600gr
-
- Optional als Zubehör auch ein aufschraubbarer Hutschienehalter erhältlich Art.Nr.: 93-808-03280 und 93-808-03250 und 93-808-03240