



## 12V LED Netzteil 12V 50W flacher LED Trafo LED Konverter SELV MM-Zeichen



**16,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ARGUS

Bestell-Nr.: 43-700-01720



12V LED Trafo 12V 50W LED Netzteil SELV MM-Zeichen ARGUS

**12V LED Netzteil bzw. LED Trafo für 12V LED Lampen, Leuchtmittel, Strips usw. bis 50W Leistung**

### Eigenschaften:

- robustes und flaches Kunststoffgehäuse
- MM-Zeichen für den Einbau in Möbeln zugelassen
- Schraubverbinder für Kabel bis 2x1,5qmm
- Fünf Schutzschaltungen integriert

Dieses 12Volt bis 50W starker LED-Treiber bzw. LED-Netzteil mit fester 12V Ausgangsspannung. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert.

### Technische Daten :

- Eingang : 230VAC 50Hz Typisch ( Auto Range 207-253VAC 50/60Hz )
- **Ausgangsspannung 12Volt DC Gleichspannung**
- **Belastbarkeit Ausgang : 0-50W bei 12V DC = 0-4,16A**
- Schraubkontakte 2polig für Kabel bis 1,5qmm
- Kabelzugentlastung integriert
- Dimmbar Nein
- Fünf Schutzschaltungen integriert
  - Kurzschlusschutz
  - Überspannungsschutz ( Ausgangsspannung × 150% )
  - Überstromschutz ( 110-180% )
  - Übertemperaturschutz ( tc 85°C )
  - Schutz gegen Nullspannung
- Stromverbrauch ohne Last < 0,5W
- Leistungsfaktor >0,9
- Schutzklasse IP20 Indoor
- Normen und Aufdrucke : SELV / MM-Zeichen
- Arbeitstemperatur -20°C – 50°C
- Arbeitsluftfeuchtigkeit 5% – 90%, nicht kondensierend
- Abmessungen H: 18mm B: 58mm L: 160mm
- Gewicht : 180gr