



## 24V LED Netzteil 24V 75W LED Trafo LED Konverter SELV MM-Zeichen



**19,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ARGUS

Bestell-Nr.: 43-700-01770



24V LED Trafo 24V 75W LED Netzteil SELV MM-Zeichen ARGUS

**24V LED Netzteil bzw. LED Trafo für 24V LED Lampen, Leuchtmittel, Strips usw. bis 75W Leistung**

### Eigenschaften:

- robustes Kunststoffgehäuse
- MM-Zeichen für den Einbau in Möbeln zugelassen
- Schraubverbinder für Kabel bis 2x1,5qmm
- Fünf Schutzschaltungen integriert

Dieses 24Volt bis 75W starker LED-Treiber bzw. LED-Netzteil mit fester 24V Ausgangsspannung. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert.

### Technische Daten :

- Eingang : 230VAC 50Hz Typisch ( Auto Range 207-253VAC 50/60Hz )
- **Ausgangsspannung 24Volt DC Gleichspannung**
- **Belastbarkeit Ausgang : 0-75W bei 24V DC = 0...3,1A = max 3100mA**
- Schraubkontakte 2polig für Kabel bis 1,5qmm
- Kabelzugentlastung integriert
- Dimmbar Nein
- Fünf Schutzschaltungen integriert
- Kurzschlusschutz
- Überspannungsschutz ( Ausgangsspannung × 150% )
- Überstromschutz ( 110-180% )
- Übertemperaturschutz ( tc 85°C )
- Schutz gegen Nullspannung
- Stromverbrauch ohne Last < 1,0W
- Leistungsfaktor >0,9
- Schutzklasse IP20 Indoor
- Normen und Aufdrucke : SELV / MM-Zeichen
- Arbeitstemperatur -20°C – 50°C
- Arbeitsluftfeuchtigkeit 5% – 90%, nicht kondensierend
- Abmessungen H: 31mm B: 58mm L: 171mm
- Gewicht : 290gr