



Hilfskontakt 1xS 1xÖ Hutschiene EH04-11N Zubehör für Schütze ESB-Serie



26,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ABB Stotz-Kontakt
Bestell-Nr.: 47-870-00208



EH04-11N Hilfskontakt Hilfsschalter zur Erweiterung eines Installationsschütz der ABB-Serien ESB/EN..N + Hilfskontaktblock ohne Spule .. zum einfachen aufstcken auf ABB Schütz + 2-poliger Hilfsschalter EH04..N mit 9 mm Baubreite können als Zubehör linksseitig aufgesteckt werden. + bzw. an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden. + Ausführung aufsteckbar links auf Schütze von ABB Serien ESB16..N / ESB20..N / EN20..N / ESB25..N / EN25..N / ESB63..N / ESB100..N

EH04-11N Hilfskontakt Hilfsschalter zur Erweiterung eines Installationsschütz der ABB-Serien ESB/EN..N

- Hilfskontaktblock ohne Spule .. zum einfachen aufstcken auf ABB Schütz
- 2-poliger Hilfsschalter EH04..N mit nur 9mm Baubreite können als Zubehör linksseitig aufgesteckt werden.
- bzw. an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden.
- Ausführung aufsteckbar links auf Schütze von ABB Serien
- ESB16..N / ESB20..N / EN20..N / ESB25..N / EN25..N / ESB63..N / ESB100..N

Technische Daten:

- Anzahl der Kontakte als Schließer = 1 / Öffnerkontakt = 1x (= 1-S/1-Ö)
- Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
- Bemessungsbetriebsspannung Hilfsstromkreis bis 500V AC 50/60Hz
- Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith): 6Amp.
- Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC15 = 230V 4 A / 24V 6A / 415VAC 3A / 500V 2A
- Rated Power AC3 = 1,3KW 230V
- Schutzart: IP20
- Abmessungen: B: 9,0mm H: 85,0mm T: 65/58mm
- Farbe: Grau + Gewicht: 0,04Kg