Netzteil Triple 65W +5V +12V -12V Case Schaltnetzteil Inp 230V RT65B



24,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: MeanWell
Bestell-Nr.: 93-808-00660

+12V -12V Netzteil Triple Case 230V und +5V 65W +12V 3,5A / -12V 1A / +5V 8A Netzteil Sehr solides Netzteil bzw. Schaltnetzteil mit Triple Ausgang (3-fach Ausgang) + Alle Ausgänge haben die selbe Masse (Minus) + Geringe Restwelligkeit nur 80mV bei 5V -12V und 120mV bei +12V + Ausgangsspg. nachregelbar -5..+10% (nur bei 5Volt) 4,75..5,5V

+12V -12V +5V Netzteil Sehr solides Netzteil bzw. Schaltnetzteil mit Triple Ausgang (3-fach Ausgang)

Technische Daten:

- Spannung Eingang 230VAC typisch
- Eingangsspannungsbereich: 85...264Vac 47...63Hz oder 125...373Vdc
- Belastbaarkeit 65Watt gesamt

- Schraubanschlüsse und Status LED

- 3 verschiedene Ausgangsspannnungen (Triple):
- **Ausgang-A + 5V DC** (5A Bereich 0,5...max 8A)

- **Ausgang-B + 12V DC** (2,8A Bereich 0,2...max 3,5A)

- **Ausgang-C - 12V DC** (1A Bereich 0....max.1A)
- **Die höheren max Ströme ergeben sich je nach Lastverteilung der Ausgänge !**

- Alle Ausgänge haben die selbe Masse (Minus)
- Geringe Restwelligkeit nur 80mV bei 5V -12V und 120mV bei +12V

- **Ausgangsspg. nachregelbar -5..+10% (nur bei 5Volt) 4,75..5,5V**

- Kurzschlußfest / Überlastschutz / Universell einsetzbar

- Überspannungschutz integriert bei +5V

- Hoher Wirkungsgrad 77%
- Soft-Start mit Strombegrenzung

- Eingebauter Entstörfilter

- Temperatureinsatz Bereich: -25°...+70°C

- Im Boden sind 2x M3 Gewinde (Abstand 33mm) eingelassen zur Befestigung via Hutschienenclips

- Seitlich sind 3x M3 Gewinde (Abstand 77 + 18mm) eingelassen zur Befestigung via Hutschienenclips etc.

- Abmessungen: B:98 H:38 T:129mm siehe auch Zeichnung

- Gewicht: 0.44kg

Passende Hutschienenclips siehe im Zubehör-Register (unten)